BALANZA CON CONTADOR

SALIDA DE DATOS

- Pantalla LCD con luz de fondo
- Ajuste a cero, acumulador, contador, valor de tara
- Alarma de sobrecarga

impresora (opcional)





Unit: mm

8101-30

ESPECIFICACIONES

Código	Carga máxima	Capacidad mínima	División	Intervalos de verificación	Salida	Temperatura de trabajo	Alimentación	Bandeja
8101-6	6kg	4g	0.2g	2g	no	-10~40°C	Batería recargable (6V/3.2Ah) adaptador de corriente (12V/500mA)	263×204mm
8101-15	15kg	10g	0.5g	5g				
8101-30	30kg	20g	1g	10g				
8101-6D	6kg	4g	0.2g	2g	RS232			
8101-15D	15kg	10g	0.5g	5g				
8101-30D	30kg	20g	1g	10g				

ACCESORIOS OPCINALES (para las balanzas con RS232 únicamente)

Impresora	**8001-PRINTER**